

Nützliches

Anschalten: Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es an das Stromnetz angeschlossen wird. Alternativ kann man den grünen Kreis lange drücken, bis das Verifone-Logo erscheint.

Hinweis für den Betrieb: Die Verwendung von USB-Verlängerungskabeln kann zu Problemen führen – am besten nicht nutzen.

Hinweis zum e285: Wir empfehlen, das Terminal stets am Strom angeschlossen zu lassen.

Ausschalten: Admin-Menü aufrufen (siehe Punkt 3) > herunterscrollen > "Power Off" auswählen. Alternativ kann man lange das rote "X" drücken.

Wir empfehlen, das Gerät einmal pro Woche auszuschalten.

Wichtiger Hinweis zum e285 Akku ⚠

Der Akku befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Die Lasche "Pull" dient **ausschließlich** zum Herausnehmen des Akkus. Es wird dringend davon **abgeraten**, die Folie des Akkus zu entfernen, da dies zu Schäden führt. In der Regel besteht keine Notwendigkeit, den Akku zu entnehmen.

Hey Terminal



e285

P400 PLUS

 www.studiolution.com/hilfe/sl-pay-terminal-faq

 0911 13133518  service@studiolution.com

Head-on Solutions GmbH, Bärenschanzstraße 2, 90429 Nürnberg.

Vertreten durch Ralf Ahamer, Geschäftsführer | Registergericht: Amtsgericht Nürnberg, | Registernummer: HRB 31571 | Umsatzsteuer-ID: DE299624952 | E-Mail: service@studiolution.com | Tel: 0911 13 13 35 18

W-LAN Einrichtung 

W-LAN Einrichtung

! Admin Pin:
7572

Zum Anschalten das Gerät über USB mit dem Stromnetz verbinden. Der Bildschirm kann mehrmals aus- und wieder angehen. Am besten ein paar Minuten warten und dann folgendermaßen einrichten:

1

Admin-Menü öffnen:
Taste 9 drücken und mit dem grünen Kreis bestätigen.



2

In den Einstellungen auf „Netzwerk“ tippen, um das Gerät mit dem WLAN zu verbinden.



3

Erst das Admin Passwort „7572“ eingeben und dann mit dem grünen Kreis bestätigen.



4

Auf "+" Symbol tippen.



5

Auf das gewünschte Netzwerk tippen, um eine Verbindung herzustellen.



6

WLAN-Passwort eingeben und mit dem grünen Kreis bestätigen. Die Verbindung wird hergestellt.



Tipp: Taste mehrfach drücken für weitere Buchstaben groß und klein) sowie Zahlen. Unter "#" findet ihr weitere Sonderzeichen: _ - / : ? @.

7

Oben links sollte nun das Wi-Fi-Symbol sichtbar und das Netzwerk verbunden sein.



Dreimal "X" drücken. Das studiolution Pay Logo sollte auf der Startseite erscheinen.



Fertig!



Es kann sein, dass sich das Gerät automatisch neu startet und zunächst Updates durchführt. Das kann bis zu 30 Minuten dauern.

In der Zwischenzeit einfach in studiolution unter "Einstellungen" > "Kasse" das Terminal als Zahlungsart aktivieren!

Herzlichen Glückwunsch! Das EC-Gerät ist nun betriebsbereit!

